

# UPS 输入插头与输出容量的关系



## ●在线互动式供电方式

●标准配置 ○配件

型号	输入插头 额定电流	可使用的 插头形状	对应状况	最大输出容量							
				100V mode				115V mode			
				标准电压灵敏度		低电压灵敏度		标准电压灵敏度		低电压灵敏度	
				VA	W	VA	W	VA	W	VA	W
BN140XS	15A	NEMA 5-15P	● (安装在产品上)	1290	940	1210	940	1350	940	1290	940
	20A	NEMA 5-20P	● (与产品同捆)	1400	940	1400	940	1400	940	1400	940
BN150S	15A	NEMA 5-15P	● (安装在产品上)	1095	1095	1020	1020	1220	1220	1145	1145
	20A	NEMA 5-20P NEMA L5-20P	— —	1500	1350	1420	1350	1500	1350	1500	1350
BN220S	15A	NEMA 5-15P	—	925	925	850	850	1020	1020	945	945
	20A	NEMA 5-20P NEMA L5-20P	— —	1350	1350	1250	1250	1495	1495	1395	1395
		30A	NEMA L5-30P	● (安装在产品上)	2200	1980	2050	1980	2200	1980	2200
BN300S	15A	NEMA 5-15P	—	925	925	850	850	1020	1020	945	945
	20A	NEMA 5-20P NEMA L5-20P	— —	1350	1350	1250	1250	1495	1495	1395	1395
		30A	NEMA L5-30P	● (安装在产品上)	2200	2200	2050	2050	2445	2445	2295
	50A	NEMA 5-50P	—	3000	2700	2850	2700	3000	2700	3000	2700
BN150XR	15A	NEMA 5-15P	● (安装在产品上)	1100	1000	1035	1000	1140	1000	1080	1000
	20A	NEMA 5-20P NEMA L5-20P	— ● (与产品同捆)	1500	1000	1420	1000	1500	1000	1480	1000
		30A	NEMA L5-30P	● (安装在产品上)	2310	2000	2160	2000	2370	2000	2250

## ●在线式供电方式

●标准配置 ○配件

型号	输入插头 额定电流	可使用的 插头形状	对应状况	最大输出容量	
				VA	W
BU150SW	15A	NEMA 5-15P	● (安装在产品上)	1100	950
	20A	NEMA 5-20P NEMA L5-20P	— ● (与产品同捆)	1500	1050
BU200RW		15A	NEMA 5-15P	● (安装在产品上)	1100
	20A	NEMA 5-20P NEMA L5-20P	— —	1600	1280
		30A	NEMA L5-30P	—	2000
BU300RW	15A	NEMA 5-15P	—	1100	880
	20A	NEMA 5-20P NEMA L5-20P	— —	1600	1280
		30A	NEMA L5-30P	● (安装在产品上)	2400
	35A以上	端子台接续	—	3000	2400
BU200XR2	15A	NEMA 5-15P	● (安装在产品上)	1100	850
	20A	NEMA 5-20P NEMA L5-20P	○ (单独出售: AC1201) ○ (单独出售: AC1202)	1600	1200
		30A	NEMA L5-30P	○ (单独出售: AC1203)	2000

